



Installations-Anleitung für -

Firmware 2.0.3.0 für Leica M/M-P (Typ 240)

Firmware 1.0.0.6 für Leica M (Typ 262)

Firmware 1.0.1.0 für Leica M Monochrom (Typ 246)

Sehr geehrte Kunden,

durch die Installation der o.g. Firmware verbessern Sie den Leistungsumfang Ihrer Leica M.

Update Eigenschaften

Modell, Bezeichnung	LEICA M/M-P (Typ 240) / Leica M (Typ 262) / Leica M Monochrom (Typ 246)
Update Version	Version 2.0.3.0 / Version 1.0.0.6 / Version 1.0.1.0
Dateiname	M240_2030.FW M262_1006.FW M246_1010.FW

Beschreibung

Version	Beschreibung
M/M-P (Typ 240) Version 2.0.3.0	<u>Leistungsverbesserungen:</u>
M (Typ 262) Version 1.0.0.6	<ul style="list-style-type: none">• Es wurden Optimierungen vorgenommen, die eine temporäre Deaktivierung der Bedienelemente bei der Aufnahme von Serienbildern umgehen.
M Monochrom (Typ 246) Version 1.0.1.0	<ul style="list-style-type: none">• Die Anzeige des gewählten Benutzerprofils bleibt nun auch dann erhalten, wenn der Belichtungskorrekturwert verändert wird. Dieser Wert wird nicht mehr im Profil gespeichert.• Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 512GByte werden jetzt unterstützt• Die Defaulteinstellung (Reset) wurden von „JPG“ auf „DNG+JPG“ geändert• Die Gültigkeitsdauer der letzten GPS-Position, wenn kein GPS Signal empfangen wird, wurde auf 2,5h verlängert (<i>GPS Funktion ist nicht mit M (Typ 262) verfügbar</i>)• Die Darstellung von DNG Bildern der M Monochrom (Typ 246) ist jetzt in allen Zoomstufen auch auf der M/M-P (Typ 240 und 262) möglich• Bei der Verwendung SD-Karten, die für eine Videoaufzeichnung zu langsam sind, erscheint jetzt eine Fehlermeldung im Sucher
	<u>Bug Fixes:</u>
	<ul style="list-style-type: none">• Es wurden Fehler behoben, die zum „Einfrieren“ der Kamera geführt haben• Die Genauigkeit der internen Uhr wurde verbessert• Bei Verwendung von „AUTO ISO im M-Modus“ wird jetzt die verwendete

Belichtungsmessmethode auch im Playmodus angezeigt

- Es können jetzt Dateien größer als 2GB über USB von Kamera zum Rechner übertragen werden
- Die Histogramm-Darstellung bei hohen ISO-Werten wurde optimiert
- Die Menüdarstellung der Blitzbelichtungskorrektur wurde optimiert
- Eine irreführende Meldung („Akku-Alter überprüfen“) wurde entfernt
- Leica M Monochrom (Typ 246): Ein Fehler, der zu schwarzen Pixeln in feinen Strukturen geführt hat, wurde behoben.
- Weitere Systemoptimierungen wurden durchgeführt

Firmware Update Prozess

1. Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA M.
2. Schalten Sie die Kamera aus und legen Sie die Karte in ein - integriertes oder mit Ihrem Rechner verbundenes - SD-Kartenlesegerät. (Ein Lesegerät ist für Firmware Updates erforderlich).
3. Laden Sie die Firmware-Datei von der Leica Homepage (Service & Support/Downloads) auf Ihren Computer.
4. Speichern Sie die Firmwaredatei auf die oberste Ebene der Karten-Ordnerstruktur.
5. Entfernen Sie die Karte Ordnungsgemäß aus Ihrem Kartenlesegerät, legen Sie die Karte in die Kamera ein und schließen Sie den Bodendeckel.
6. Halten Sie die „INFO“-Taste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig die Kamera über den Hauptschalter ein.
7. Der Update-Vorgang benötigt bis ca. 2-4 Minuten. „Loading file...“ erscheint auf dem Kameradisplay.
8. Nach dem Update-Vorgang erscheint die entsprechende Meldung auf dem Kamerabildschirm. Die Meldung erlischt nach einigen Sekunden.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte, während Sie das Firmware Update durchführen.

SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!

Bei der Installation der neuen Firmware-Version, werden alle Benutzerprofile gelöscht und müssen erneut erstellt werden, nachdem die neue Firmware installiert wurde.

Wir empfehlen Ihnen sich die spezifischen Einstellungen vor dem Update zu notieren.

⚠ Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Warnmeldung.